RC-IP1000

EINSTELLEN. STEUERN. GESTALTEN.





Mit diesem professionellen PTZ-Controller lassen sich bis zu 200 Kameras steuern und überwachen. Dafür bietet er einen 7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen, einen ergonomischen Joystick und eine Zoomwippe sowie Tasten und Regler für eine präzise Steuerung.

Überwachung der Video- und Eingangssignale via IP



Einrichten der Kameras ganz ohne PC

Professionelle Ein- und Ausgänge

Diverse physische Tasten und Wahlräder



Hochwertiger Joystick und Zoomwippe

7 Zoll Touchscreen

Canon



Taktile Präzision, professionelle Steuerung



Diverse physische Tasten und Wahlräder



Überwachung der Video- und Eingangssignale via IP



Einfache Einrichtung ohne PC



Multikamerasteuerung leicht gemacht



Intuitiver Touchscreen

PRODUKT-SORTIMENT



RC-IP1000



RC-IP100



Remote Camera Control Application

TECHNISCHE DATEN

RC-IP1000

ALLGEMEINE ANGABEN	
Stromversorgung (Adapter)	DC 12 V
Stromversorgung (PoE)	(PoE + mit einigen Einschränkungen)
Außenabmessungen	B 342 mm x H 115 mm x T 245 mm (ohne Controller-Ebene und hervorstehende Teile)
Gewicht	Ca. 3,5 kg (T.B.D.)
Betriebsumgebung (Temperatur)	0 °C bis +40 °C
LC-Display	Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen
Unterstützte Protokolle	XC Protokoll (IP) NU Protokoll (seriell)
ANSCHLUSSSPEZIFIKATION	
Anzahl der anschließbaren Kameras	200 (IP), 5 (seriell)
Anzahl der Kameragruppen	20 (10 Kameras pro Gruppe)
EIN-/AUSGÄNGE	
Stromversorgung	XLR 4-polig (10,8 bis 20 V)
Video Eingabe/Ausgabe	IP IN (Videoschalter mit Kameraauswahl; 2x2/3x3 Multi-Kamera-Videoanzeige) 12G-SDI IN/OUT (2K/4K außer Durchgangssignal, keine zusätzlichen Informationen wie Ton/Time Code) HDMI OUT (2K, keine zusätzlichen Informationen wie Ton/Time Code)
Serielle Schnittstelle	RJ45 x 5
Tally/GPIO	D-Sub 25-polig x 2
Videoanzeige auf dem Touchscreen	Ja (SDI IN/IP)
Touch-Fokus auf dem Display	Ja (SDI IN/IP)
USB	Bedienfeld: USB Typ A (zum Speichern von Einstellungsdaten, Firmware-Update) Rückseite: USB Typ A (zur Erweiterung)
SPEICHER	
Voreinstellungen	Bis zu 100 für jede Kamera (abhängig von den jeweiligen technischen Daten der Kamera)
Unterstützung fester Tasten für Voreinstellungen	Ja (in Verbindung mit den Zifferntasten der Kamera)
Trace-Funktion	Bis zu 10 für jede Kamera (abhängig von den jeweiligen technischen Daten der Kamera)
BEDIENFELD	
Menüführung	Ja (Touchscreen oder Pfeiltasten und SET/BACK-Tasten)
Anzahl der konfigurierbaren Tasten	5 (USER1 bis USER10 können über den Touchscreen gesteuert werden)
Touch-Fokus auf dem Display	Ja (SDI IN/IP)
Anzahl der wählbaren Kameratasten	10 (zur Auswahl von Voreinstellungen)
SONSTIGES	
Kameraeinrichtung ohne PC	Ja
Gleichzeitige Einrichtung mehrerer Kameras	Ja

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2024

EINSTELLEN. STEUERN. GESTALTEN.

RC-IP1000

Mit diesem professionellen PTZ-Controller lassen sich bis zu 200 Kameras steuern und überwachen. Dafür bietet er einen 7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen, einen ergonomischen Joystick und eine Zoomwippe sowie Tasten und Regler für eine präzise Steuerung.



Verkaufsstart: Dezember 2023

Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
RC-IP1000	6529C001AA	4549292232639	<Bitte einsetzen>

EINSTELLEN. STEUERN. GESTALTEN.

RC-IP1000

Mit diesem professionellen PTZ-Controller lassen sich bis zu 200 Kameras steuern und überwachen. Dafür bietet er einen 7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen, einen ergonomischen Joystick und eine Zoomwippe sowie Tasten und Regler für eine präzise Steuerung.



Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Brutto-Gewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
RC-IP1000	6529C001AA	EA	Einzeln	1	46	36,7	30	4,3	4
		CT	Karton	1	47,2	37,9	32,2	5	
		EP	Europalette	16	120	80	138,8	75	
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	4					
			Produkte pro Lage	4					

EINSTELLEN. STEUERN. GESTALTEN.

RC-IP1000

Mit diesem professionellen PTZ-Controller lassen sich bis zu 200 Kameras steuern und überwachen. Dafür bietet er einen 7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen, einen ergonomischen Joystick und eine Zoomwippe sowie Tasten und Regler für eine präzise Steuerung.



Lieferumfang

RC-IP1000

- RC-IP1000 Controller